

Securic 45-0317

**ЦВЕТНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОДОМОФОНА**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Спецификация

Модель	45-0317
Сенсор	Цветная CMOS 1/4"
Разрешение	2,0 Мр 1920 x1080 (1080P)
Объектив	3.7 мм
Выход видеосигнала	1 В, 75 Ом
Угол обзора	148°
Подключение	4-х проводное
ИК подсветка	Автоматическое переключение режима день/ночь
Антивандалное исполнение	Да
Открытие замка	Да (NC или NO)
Возможность подключения кнопки «ВЫХОД»	Да
Регулировка времени разблокировки замка	Да
Регулировка громкости динамика	Да
Ночное видение	Встроенное до 3 метров
Минимальная освещенность	0 лк (ИК вкл.)
Встроенный датчик освещенности	Да (Автоматическое переключение ночного видения)
Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	1.5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40 ... +50 °С
Класс защищенности	IP65
Монтаж	Накладной
Габариты и вес	127x44x21; 300 г
Цвет	Серебро

Внешний вид



Правила эксплуатации

1. Не используйте устройство в очень жарких или холодных условиях, в пыльных местах и не подвергайте его воздействию сильного электромагнитного излучения.
2. Во избежание перегрева устройства, требуется обеспечивать ему хорошую вентиляцию.
3. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
4. В процессе транспортировки устройство должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
5. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
6. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
7. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
8. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 1 года с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запылённости и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки внесения изменений в конструкцию аппаратуры или в его программное обеспечение, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или других причин, находящихся вне зоны ответственности продавца.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.